

MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO 3000 r.p.m.



	MGTP 11 L DM AE	MGTP 11 L DT AE	MGTP 15 L DT AE
Código	PP74-11M00	PP75-11T00	PP76-15T00
Cuadro de control a bordo equipado con:			
	- Cuentahoras - Voltímetro - Interruptor del circuito principal - 1x conector 32A monofásico 230V EEC - 1x conector 16A monofásico 230V EEC	- Cuentahoras - Voltímetro - Interruptor del circuito principal - 1x conector 16A trifásico 400V EEC - 1x conector 16A monofásico 230V EEC	- Cuentahoras - Voltímetro - Interruptor del circuito principal - 1x conector 32A trifásico 400V EEC - 1x conector 16A monofásico 230V EEC
Generador			
Tipo	Linz E1C11M B	Linz E1S10L L	Linz E1S11M B
Potencia	11 kVA 230V	11 kVA 400V	15 kVA 400V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motor			
Tipo de motor	LOMBARDINI 25LD330	LOMBARDINI 25LD330	LOMBARDINI 25LD425
Número de cilindros	2	2	2
Potencia	16,3 HP	16,3 HP	19 HP
Velocidad del motor	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire	Aire	Aire
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Dimensiones y peso			
Capacidad del depósito de combustible	20 lt	20 lt	20 lt
Tiempo de funcionamiento	7,7	7,7h	6,9h
Peso en seco	145 Kg	145 Kg	160 Kg
Dimensiones (L. x W. x H.)	850 x 520 x 750 mm	850 x 520 x 750 mm	850 x 520 x 750 mm

OPCIONES

☐ Carro

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas, los artículos y su diseño sin previo aviso.
Las imágenes de los productos son indicativas y tienen sólo un fin ilustrativo.