

LINEA PORTATILE
BENZINA

**Progettato e creato
per le tue esigenze**

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

MGTP
4,8 H BM AE

MGTP
6,5 H BM AE

MGTP
7 H BT AE

MGTP
11 H BM AE

MGTP
11 H BT AE AVR

MGTP
11 H BT AE

MGTP
3,5 H BM AS

MGTP
4,8 H BM AS AVR

MGTP
4,8 H BM AS

MGTP
6,5 H BM AS

MGTP
7 H BT AS

 **TRIME**[®]
Power Division

LINEA PORTATILE BENZINA

HONDA

**motore
Benzina**



LWA
2000/14/CE



Raffreddato
ad aria

AVVIAMENTO
ELETTRICO
del MOTORE
3000 giri/min

MGTP
4,8 H BM AE



MGTP
6,5 H BM AE



MGTP
7 H BT AE



Codice	PP63-5M00	PP64-7M00	PP65-7T00
Pannello di controllo di bordo dotato di:	- Contatore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE 16A monofase 230V - 1 presa Schuko 16A monofase 230V	- Contatore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE monofase 230V da 32A - 1 presa CEE monofase 230V da 16A	- Contatore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa EEC trifase 32A 400V - 1 presa EEC monofase 16A 230V
Generatore			
Tipo	Linz E1C10SF	Linz E1C10MH	Linz E1S10MH
Potenza	4,8 kVA 230V	6,5 kVA 230V	7 kVA 400V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motore			
Tipo di motore	HONDA GX270	HONDA GX390	HONDA GX390
Numero di cilindri	1	1	1
Potenza	8,4 HP	11 HP	11 HP
Giri motore	3000 giri/min	3000 giri/min	3000 giri/min
Raffreddamento	Aria	Aria	Aria
Carburante	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo
Sistema di avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Dati tecnici			
Capacità del serbatoio carburante (l)	5,3	6,4	6,4
Autonomia (h)	2,7	2	2
Dimensioni			
Dimensioni L x P x A (mm)	760 x 520 x 620	760 x 520 x 620	760 x 520 x 620
Peso (kg)	85	105	105
Opzioni	Carrello	Carrello	Carrello



facile maneggevolezza e trasportabilità

HONDA

**motore
Benzina**



AVVIAMENTO
ELETTRICO
del MOTORE
3000 giri/min



LWA
2000/14/CE



Raffreddato
ad aria



LEADER
NELLE SOLUZIONI
PER LA **SOSTENIBILITÀ**
E LA **SICUREZZA**

MGTP
11 H BM AE



MGTP
11 H BT AE AVR



MGTP
11 H BT AE



Codice	PP66-11M00	PP68-11T00	PP67-11T00
Pannello di controllo di bordo dotato di:	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE 32A trifase 230V - 1 presa CEE 16A monofase 230V	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa EEC trifase 32A 400V - 1 presa EEC monofase 16A 230V	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa EEC trifase 32A 400V - 1 presa EEC monofase 16A 230V
Generatore			
Tipo	Linz E1C11MB	Linz E1X13SB c/w AVR	Linz E1S10LL
Potenza	11 kVA 230V	11 kVA 400V	11 kVA 400V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motore			
Tipo di motore	HONDA GX630	HONDA GX630	HONDA GX630
Numero di cilindri	2	2	2
Potenza	20,8 HP	20,8 HP	20,8 HP
Giri motore	3000 giri/min	3000 giri/min	3000 giri/min
Raffreddamento	Aria	Aria	Aria
Carburante	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo
Sistema di avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Dati tecnici			
Capacità del serbatoio carburante (l)	13,3	13,3	13,3
Autonomia (h)	2,8	2,8	2,8
Dimensioni			
Dimensioni L x P x A (mm)	780 x 520 x 750	780 x 520 x 750	780 x 520 x 750
Peso (kg)	123	130	130
Opzioni	Carrello	Carrello	Carrello



facile maneggevolezza e trasportabilità

LINEA PORTATILE BENZINA

HONDA

**motore
Benzina**



LWA
2000/14/CE



Raffreddato
ad aria

AVVIAMENTO
MANUALE
del MOTORE
3000 giri/min

MGTP
3,5 H BM AS



monofase

MGTP
4,8 H BM AS AVR



AVR
regolatore
automatico
di tensione



monofase

MGTP
4,8 H BM AS



monofase

Codice	PP58-4M00	PP60-5M00	PP59-5M00
Pannello di controllo di bordo dotato di:	- Contatore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE 16A 1ph 230V - 1 presa Schuko 16A 1ph 230V	- Contatore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE 16A 1ph 230V - 1 presa Schuko 16A 1ph 230V	- Contatore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE 16A 1ph 230V - 1 presa Schuko 16A 1ph 230V
Generatore			
Tipo	Linz E1C10SD	Linz E1C10SF c/w AVR	Linz E1E10MH
Potenza	3,5 kVA 230V	4,8 kVA 230V	4,8 kVA 230V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motore			
Tipo di motore	HONDA GX160	HONDA GX270	HONDA GX270
Numero di cilindri	1	1	1
Potenza	4,8 HP	8,4 HP	8,4 HP
Giri motore	3000 giri/min	3000 giri/min	3000 giri/min
Raffreddamento	Aria	Aria	Aria
Carburante	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo
Sistema di avviamento	Avviamento manuale	Avviamento manuale	Avviamento manuale
Dati tecnici			
Capacità del serbatoio carburante (l)	3,1	5,3	5,3
Autonomia (h)	2,8	2,7	2,7
Dimensioni			
Dimensioni L x P x A (mm)	620 x 440 x 540	760 x 520 x 620	760 x 520 x 620
Peso (kg)	47	71	71
Opzioni	Carrello	Carrello	Carrello



facile maneggevolezza e trasportabilità

HONDA

**motore
Benzina**



AVVIAMENTO
MANUALE
del MOTORE
3000 giri/min



LWA
2000/14/CE



**Raffreddato
ad aria**



LEADER
NELLE SOLUZIONI
PER LA **SOSTENIBILITÀ**
E LA **SICUREZZA**

MGTP
6,5 H BM AS



MGTP
7 H BT AS



Codice	PP61-7M00	PP62-7T00
Pannello di controllo di bordo dotato di:	- Contatore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE monofase 230V da 32A - 1 presa CEE monofase 230V da 16A	- Contatore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa EEC trifase 32A 400V - 1 presa EEC monofase 16A 230V
Generatore		
Tipo	Linz E1C10MH	Linz E1S10MH
Potenza	6,5 kVA 230V	7 kVA 400V
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Motore		
Tipo di motore	HONDA GX390	HONDA GX390
Numero di cilindri	1	1
Potenza	11 HP	11 HP
Giri motore	3000 giri/min	3000 giri/min
Raffreddamento	Aria	Aria
Carburante	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo
Sistema di avviamento	Avviamento manuale	Avviamento manuale
Dati tecnici		
Capacità del serbatoio carburante (l)	6,4	6,4
Autonomia (h)	2	2
Dimensioni		
Dimensioni L x P x A (mm)	760 x 520 x 620	760 x 520 x 620
Peso (kg)	91	91
Options	Carrello	Carrello



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.